

Handledning

- 1) Installera vid behov Eagle enligt bladet "Installation av Eagle".
- 2) Skapa nytt projekt och schema.
- 3) Konfigurera Eagle enligt bladet "Hur du gör din layout i Eagle". Det rekommenderas att du ställer in keybindings enligt den första rubriken.
- 4) Läs instruktionerna i bladet "Hur du gör ditt schema i Eagle". Om du vill göra eget projekt, eller göra den mer avancerade AVR-programmeraren, fråga då en av handledarna om hur du ska gå tillväga nu.
- 5) Väl klar med schemat, läs igenom "Hur du gör din layout i Eagle".
- 6) Nu ska du göra layouten. Byt vy med hjälp av menyn: File → Switch to board.
 - Kortet som skall skapas får maximalt vara 40x50mm. Använd "move" verktyget för att flytta hörnen till rätt position. När du designar kortet, använd 5 mm marginal mot kanterna då kanter tenderar att etsas dåligt (vill man ha små kort kan kanterna sågas bort i efterhand).
 - Layouten ses alltid från ovansidan. Ytmonterat lödes vanligtvis på toplagret (motstånden) och hålmonterat på bottenlagret (allt annat). Medans du flyttar en komponent kan du använda mitten musknapp för att flytta komponenten mellan top- och bottenlagret.
 - I övrigt läs igenom "Tips relaterade till hemetsning".

Uppdaterad: 2012-02-01